

DK
Mår-fri bil

Brugsanvisning
Art.-No. 78405

Kære kunde,

Tak for at vælge et af vore kvalitetsprodukter. Nedenfor forklares funktionerne og brugen af deres produkt. Tag venligst tiden, til at gennemlæse instruktionerne grundigt, og bemærk de inkluderede sikkerheds- og brugsinstruktioner. Gem denne manual og vær sikker på at inkludere den, hvis produktet videregives eller sælges. Ved spørgsmål eller forslag, kontakt venligst deres forhandler eller vores serviceafdeling.

Vi ville sætte pris på deres anbefaling til andre, og vi håber de må få fornøjelse af enheden.

1. Funktion

Mår-Fri-Enheden skaber et akustisk signal med en frekvens på 12 kHz i intervaller af 15 sekunder tændt og slukket respektive. Denne høje ultralydsfrekvens føles irriterende og ubehagelig for mårdyr, så de undgår køretøjet den er monteret i.

2. Samling og montage

Mår-Fri-Enheden monteres med bolte eller klemmer i køretøjets motorrum. Strømforsyningskablet bør placeres på en måde, så det ikke er i berøring med bevægelige eller varme dele (kølerviften, udstødnings-manifold, osv.). Enheden bør monteres i motorrummet og på en måde så lydbølgerne ikke absorberes af isolation.

Vigtigt! Montagen bør foretages af en autoriseret mekaniker!

3. Strømforsyning

Enheden forbindes direkte med køretøjets batteri. Det sorte kabel til pluspolen, den brune til minus. Forbinder man yderligere det grå kabel med Klemme 15 (tændingslås, bilradio) på bilens batteri, vil enheden automatisk tænde den, når bilen slukkes, og slukke den, når bilen starter. Dette vil forlænge enhedens levetid, idet den så kun kører, når motoren er slukket.

Bemærk: Skal køretøjet ikke bruges i længere tid, bør Mår Fri slås fra, for ikke at dræne batteriet.

4. Gode råd til montage

Har deres køretøj allerede haft mår på besøg, er det sandsynligt, at den har efterladt duftmærker, for at markere territorium. Det er nødvendigt at fjerne disse

duftmarkeringer før monteringen af Mår-Fri-Enheden, da andre mår så vil tiltrækkes selv til et beskyttet motorrum. Den bedste måde at gøre det på, er en effektiv motorvask. Ydermere efterlader dyrene ofte territorialmarkeringer under køretøjet på parkeringspladsen. Det anbefales derfor at fjerne disse med rengøringsmidler og mobbe, for ikke at give måren grund til at forsvare sit territorium.

5. Tekniske specifikationer

- Strømstyrke: 12 V DC
- Ladestyrke: Ca. 7 mA
- Frekvens: 12 kHz
- Strømforbrug: Ca. 0,1 W
- Sikring: 0,2 A
- Lydstyrke: Ca. 85 dB
- Strømkabel: Ca. 30 cm
- Refleksvinkel: Ca. 160°

6. Generel information

1. Elektriske apparater, pakkematerialer o.a. bør holdes udenfor børns rækkevidde.
2. Fjern affald efter udpakning og udtjent materiel korrekt og miljøvenligt.
3. Enheden bør kun videregives eller sælges sammen med manualen.
4. Enhedens design eller tekniske specifikationer kan ændres uden varsel, for konstant produktforbedring.

7. Sikkerhedsinstruktioner

Vigtigt: Skader som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen dækkes ikke af garantien. Gardigo påtager sig intet ansvar for skader som konsekvens af dette.

- Brug kun enheden på den anførte strømstyrke.
- For at undgå alvorlige skader bør man kun anvende originaldele ved reparation.
- Efterse altid strømkabler for brud huller eller defekter i isolationen. Findes en sådan defekt eller er der synlige skader, bør enheden ikke benyttes.
- Reparationer og andet arbejde på enheden, f.eks. at skifte en sikring, bør kun udføres af en dertil uddannet.
- Bemærk at fejl i montering eller brug er udenfor Gardigos ansvarsområde og vi derfor ikke påtager os krav på deraf følgende skader.
- Kontroller altid at enheden passer for det påtænkte monteringssted.
- Enheden er ikke beregnet til brug for personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner – herunder børn. Eller personer med manglende erfaring og viden, med mindre disse er grundigt instrueret og superviseret i brugen af en ansvarlig person.
- Man bør holde øje med, at børn ikke leger med enheden.

8. Garanti

Enheden har to års garanti. Garantien dækker ikke bærende dele. Idet Gardigo ikke har indflydelse på korrekt samling, montering og brug, dækker garantien kun at enheden er komplet og i ordentlig stand. Auto-Styling Seehase påtager sig ikke ansvar eller garanti for skader eller følgeskader i forbindelse med produktet. Dette gælder særligt i fald enheden er ændret eller repareret, hvis kredsløb er ændret eller ikke-originale reservedele brugt, eller hvor skade er følge af forkert eller uagtsom brug eller misbrug.

CE overensstemmelse er deklareret. Alle dokumenter er offentligt tilgængelige på vores kontor.

Service Hotline: Telefon +49 (0) 53 02 9 34 87 88

Deres Gardigo-Team

Miljøbeskyttelses-instruks

Ved udløbet af sin levetid må produktet ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsplads for elektrisk og elektronisk udstyr. Dette er tydeligt markeret på produktet, i manualen eller på pakningen. Materialerne er genbrugsegne i overensstemmelse med deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af materialerne eller anden form for brug af brugte produkter, gør du en vigtig forskel i beskyttelsen af miljøet. Kontakt de lokale myndigheder for nærmeste genbrugscenter eller søg online efter "*Genbrugspladser Danmark*" for en liste på Krak og De Gule Sider.